MACKIE ONYX 1620i -USATO-



350,00 € tax included

Reference: UMAONYX1620I

MACKIE ONYX 1620i MIXER 16 CANALI - FIREWIRE

***** PRODOTTO USATO *** in ottimo stato completo di imballo originale**

ALIMENTAZIONE:

- 100VAc - 240VAc, 50-60Hz (Alimentazione tipo switching)
- Phantom: Corrente continua +48V (sui canali 1-8)

CONNETTORI DI INGRESSO:

- XLR-F (canali 1-8)
- Jack 1/4"-F (canali 1-16, Insert CH 1-8, AUX1-4 Return)
- Ingressi pin-jack per registratore stereo

LIVELLI DI INGRESSO:

- Ingresso MIC: +22dBu, guadagno unitario
- Ingresso HI-Z: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso linea: +22dBu, guadagno @ -20dB
- Ingresso TAPE: +12dBu
- AUX RETURN: +22dBu

IMPEDENZA DI INGRESSO:

- Ingresso MIC: 2,8k ohm, bilanciato
- Ingresso HI-Z: 1Mohm
- Ingresso linea del canale mono: 30k ohm, bilanciato - 15k ohm, sbilanciato
- Ingresso linea del canale stereo: 20kohm - 10 Kohm
- AUX RETURN stereo: 20kOhm - 10 Kohm
- Ingresso TAPE: 20kOhm

CONNETTORI IN USCITA:

- Uscite bilanciate L/R XLR
- Uscite jack da 1/4" ALT 3/4, Control Room, Main Out.
- Uscite pin-jack per registratore stereo e Uscite regia/cuffie
- Livelli uscite: +22 dBu su tutte le uscite
- Impedenza di uscita: MAIN: 100ohm uscita jack bilanciato - 300ohm uscita jack ilanciato, tutte le altre uscite: 300ohm
- Impedenza uscita cuffia: 75ohm

ATTENUAZIONE:

- Uscita Main con volumi ingresso e uscita a zero: -85dBu (@ 1KHz e 0dB)
- Con tasti Alt/Mute inseriti: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)

- Con slider di canale a minimo: -95dBu (@ 1KHz e 0dB)

EQUALIZZAZIONE CANALE INGRESSO MONO:

- HIGH (alti):±15dB @ 12 kHz
- MID-HIGH (medioalti): ±15dB, selezionabile da 400Hz a 8kHz
- MID-LOW (mediobassi): ±15dB, selezionabile da100Hz a 2kHz
- LOW (bassi): ±15dB @ 80 Hz

EQUALIZZAZIONE CANALE INGRESSO STEREO:

- HIGH (alti): ±15dB @ 12kHz
- MID (medi): ±15dB @ 2,5kHz
- LOW (bassi): ±15dB @ 80Hz

RISPOSTA IN FREQUENZA:

- Da ingresso MIC e Line a qualsiasi uscita (guadagno unitario): +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz
- Firewire in e out a 44,1KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 21KHz
- Firewire in e out a 96KHz: +0/-0,5dB, da 20 Hz a 20 kHz; -3dB a 45KHz
- Indicatori (LED): Indicatori di livello uscita L/R a 12 LED.

Rumore: (Banda 20Hz-20kHz, impedenza della sorgente 150Ohm)

- Rumore d'ingresso equivalente (E.I.N.=Equivalent Input Noise): -127 dBu guadagno @ +60 dB
- Peso: 9.1kg (20.066lb)
- Dimensioni (L x A x P): 422 x 485 x 110,2 mm

NOTE:

- Scheda FireWire per registrazione diretta di 16 ingressi + 4 AUX + Master e ritorno 4AUX + Playback assegnabile a Control Room o 2 canali.

***** PRODOTTO USATO *** in ottimo stato completo di imballo originale**