

LD SYSTEMS HPA 6

198,40 € tax included

Reference: LDHPA6

LD SYSTEMS LD Systems HPA 6 - 19" Amplificatore per Cuffie a 6 Canali



LDHPA6 - Amplificatore per cuffie a 6 canali per montaggio su rack

LD Systems HPA 6 è un amplificatore per cuffie 1 U da 19" estremamente flessibile, con sei canali completamente indipendenti e numerose funzioni per le più diverse applicazioni nel settore dell'audio professionale.

Ogni canale offre una presa per cuffie TRS da 6,35 mm con regolatore di livello, interruttore mono/stereo, tasti mute dedicati per sinistra e destra nonché un ingresso Aux TRS da 6,35 mm con miscelatore Main/Aux per mixare ulteriori sorgenti audio. Ogni canale è inoltre dotato di indicatore di livello a LED per il controllo ottico del livello. Sul retro, ogni canale offre due uscite jack da 6,35 mm (TRS), di modo che si possano collegare complessivamente fino a 18 cuffie.

Nella sezione Main di HPA 6 è presente il regolatore di livello globale con indicatore di livello a LED a 8 livelli, nonché un ingresso jack da 6,35 mm (TRS), tramite il quale tutti i canali possono essere mixati con un'ulteriore sorgente audio. Sul retro sono presenti gli ingressi stereo principali in formato XLR e jack da 6,35 mm e le uscite stereo che consentono di collegare diversi apparecchi in serie.

Numero ingressi 8 (1 Main Input (stereo), 1 Direct In (stereo), 6 Aux In (stereo))
Connessioni ingressi Jack stereo da 6,3 mm
Connessioni ingressi XLR
Impedenza di ingresso 13 k Ohm
Numero di uscite di linea Main Output (stereo, bilanciate)
Connessioni di uscita di linea Jack da 6,3 mm
Connessioni di uscita di linea XLR
Numero di uscite cuffie 6 x 3
Connessioni di uscita cuffie Jack stereo da 6,3 mm
Potenza in uscita 6 x 125 mW
Minima impedenza collegata 8 Ohm
Risposta in frequenza 20 - 20000 Hz
Elementi di comando 6 x Input Mix Main/Aux
Elementi di comando 6 x interruttore mono
Elementi di comando 6 x L&R mute
Elementi di comando 6 x Phones Level
Elementi di comando Main Input Level
Elementi di comando Power Indicator
6 x indicatore di livello di canale (catena LED a 4 segmenti)
Indicatori 6 x LED L&R mute
Indicatori 6 x LED monol
Indicatori Indicatore di livello Main Input/Direct In (catena LED a 8 segmenti)
Indicatori LED Power
Alimentazione Presa di corrente IEC
Tensione di esercizio 110 - 120 V / 50 - 60 Hz o 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (commutabile)
Materiale cassa Metallo
Superficie cassa Verniciata
Larghezza 483 mm
Altezza 44 mm
Profondità 217 mm
Peso 3 kg
Accessori (forniti in dotazione) Cavo di alimentazione