

LD SYSTEMS VIBZ 6

107,10 € tax included

Reference: LDVIBZ6



LD SYSTEMS LD Systems VIBZ 6 - Console di mixaggio a 6 canali

Il VIBZ 6 è un mixer compatto a 6 canali, ideale per artisti, piccoli complessi musicali, studi di registrazione amatoriali e installazioni fisse. Dispone di due ingressi microfono simmetrici con preamplificatori di qualità, alimentazione phantom ed equalizzatore a tre bande con intervallo di regolazione +/- 15 dB, due ingressi di linea stereo con equalizzatore a due bande, monocompatibili.

La sezione master di VIBZ 6 è dotata di uscite monitor regolabili e di un collegamento per le cuffie. Il mixer è inoltre provvisto di ingressi e uscite per i dispositivi di registrazione e riproduzione, è estremamente facile da utilizzare ed è particolarmente interessante per il suono caldo e differenziato. Per fissare l'alimentatore esterno, basta avvitarlo al mixer stesso.

Per il montaggio di VIBZ 6 su supporti per microfoni è disponibile un adattatore come accessorio.

- Mixer 6 canali
- 2 canali microfono con equalizzatore a tre bande
- 2 canali linea stereo monocompatibili con equalizzatore a due bande
- Uscite master, monitor e cuffia
- Alimentatore esterno avvitabile

Numero canali: 6
Canali d'ingresso mono: Canali d'ingresso mono mic/line
Connettori d'ingresso mono: 2 Connettori d'ingresso mono mic/line
Jack stereo da 6,3 mm:
Connettore d'ingresso mono mic/line XLR: Tipo di ingresso mono di microfono Bilanciato elettronicamente
Risposta in frequenza ingresso mono di microfono: 10 - 45000 Hz
Intervallo di amplificazione ingresso mono di microfono: 0 - 50 dB
THD di ingresso mono di microfono: 0,0058%
Impedenza di ingresso mono di microfono: 4 k Ohm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di microfono: 113 dB
Tipo di ingresso mono di linea: Bilanciato elettronicamente
Risposta in frequenza ingresso mono di linea: 10 - 45000 Hz
Intervallo di amplificazione ingresso mono di linea: 0 - 50 dB
THD di ingresso mono di linea: 0,0045%
Impedenza di ingresso mono di linea: 21 k Ohm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di linea: 116 dB
Equalizzatore degli acuti del canale mono: +/- 15 dB @ 12.000 Hz
Equalizzatore dei medi del canale mono: +/- 15 dB @ 2500 Hz
Equalizzatore dei bassi del canale mono: +/- 15 dB @ 80 Hz
Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e line: AUX Post
Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e line Gain: Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e line
Volume canale: Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e line
Eq. a 3 bande (High, Mid, Low): Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e line
Alimentazione phantom: Compatibile 48 V DC
Canali stereo: Canali d'ingresso stereo line
Connettori d'ingresso stereo line: 2 Connettori d'ingresso stereo line
Jack mono 6,3 mm:
Tipo di ingresso stereo di linea: Non bilanciata
Risposta in frequenza ingresso stereo di linea: 10 - 45000 Hz
THD ingresso stereo di linea: 0,0045%
Impedenza di ingresso stereo di linea: 3,7k Ohm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso stereo di linea: 116 dB
Equalizzatore degli acuti del canale stereo: +/- 15 dB @ 12.000 Hz
Equalizzatore dei bassi del canale stereo: +/- 15 dB @

80 Hz
Elementi di comando canali d'ingresso stereo
line
Balance
Elementi di comando canali d'ingresso stereo
line
Volume canale
Sezione principale:
Canali di invio effetti/AUX1
Connessioni di invio effetti/AUX
Jack stereo da 6,3 mm non bilanciata
Canali di ritorno AUX stereo1
stereo
Connessioni di ritorno AUX stereo2
jack stereo da 6,3 mm
Canale di uscita stereo Tape1
stereo
Connessioni canale di uscita stereo Tape2 x RCA (Cinch)
Canale di ingresso stereo Tape1
stereo
Connessioni canale di ingresso stereo Tape2 x RCA (Cinch)
Uscite stereo principali non bilanciate1
Connessioni di uscita stereo principali non bilanciate
Jack stereo da 6,3 mm
Impedenza uscite stereo principali non bilanciate120 Ohm
Livello max.
uscite stereo principali non bilanciate+20 dBu
Uscite stereo di monitoraggio1
Connessioni di uscita stereo di monitoraggio
Jack stereo da 6,3 mm non bilanciata
Uscita cuffie1
Connessioni di uscita cuffie
Jack stereo da 6,3 mm
Processore effetti digitale
No Dispositivi di comando sezione principale2-Track In Volume
Dispositivi di comando sezione principale
Alimentazione phantom
Indicatori
Channel Peak Indicator
indicatore di livello da 4 segmenti
il Indicatori Power
Alimentazione 230 V
Alimentazione Alimentatore esterno 18V DC / 1A
Larghezza 210 mm
Altezza 67 mm
Profondità 262 mm
Peso 1,45 kg