

## LD SYSTEMS VIBZ 6 D

**141,30 € tax included**

Reference: LDVIBZ6D



LD SYSTEMS LD Systems VIBZ 6 D - Mixer compatto a 6 canali con DFX

Il VIBZ 6 è un mixer compatto a 6 canali, ideale per artisti, piccoli complessi musicali, studi di registrazione amatoriali e installazioni fisse. Dispone di due ingressi microfono simmetrici con preamplificatori di qualità, alimentazione phantom ed equalizzatore a tre bande con intervallo di regolazione +/- 15 dB, due ingressi di linea stereo con equalizzatore a due bande, monocompatibili, e di un loop effetti.

La sezione master di VIBZ 6 è dotata di uscite monitor regolabili, un collegamento cuffia e 16 preset di effetti digitali, commutabili attraverso pedale. Il mixer è inoltre provvisto di ingressi e uscite per i dispositivi di registrazione e riproduzione, è estremamente facile da utilizzare ed è particolarmente interessante per il suono caldo e differenziato. Per fissare l'alimentatore esterno, basta avvitarlo al mixer stesso.

Un tasto a pedale per la sezione effetti e un adattatore per il montaggio di VIBZ 6 sul supporto microfono sono disponibili come accessori.

- Mixer a 6 canali con 16 effetti digitali
- 2 canali microfono con equalizzatore a tre bande
- 2 canali linea stereo monocompatibili con equalizzatore a due bande
- Uscite master, monitor e cuffia
- Alimentatore esterno avvitabile

**Numeri canali** 6Canali mono:Canali d'ingresso mono mic/line2Connettori d'ingresso mono mic/lineJack stereo da 6,3 mmConnettori d'ingresso mono mic/lineXLRTipo di ingresso mono di microfonoBilanciato elettronicamenteRisposta in frequenza ingresso mono di microfono10 HzIntervallo di amplificazione ingresso mono di microfono0 - 50 dBTHD di ingresso mono di microfono0,0058%Impedenza di ingresso mono di microfono4 k OhmTipo di ingresso mono di lineaBilanciato elettronicamenteRisposta in frequenza ingresso mono di linea10 HzIntervallo di amplificazione ingresso mono di linea0 - 50 dBTHD di ingresso mono di linea0,0045%Impedenza di ingresso mono di linea21 k OhmRapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di linea116 dBEqualizzatore degli acuti del canale mono+/-15 dB @ 12.000 HzEqualizzatore dei bassi del canale mono+/-15 dB @ 80 HzElementi di comando canali d'ingresso mono mic e lineAUX (DFX) PostElementi di comando canali d'ingresso mono mic e lineEq. a 3 bande (High, Mid, Low)Elementi di comando canali d'ingresso mono mic e linePanElementi di comando canali d'ingresso mono mic e lineGainElementi di comando canali d'ingresso mono mic e lineVolume canaleAlimentazione phantomCommutabile 48 V DCCanali stereo:Canali d'ingresso stereo line2Connettori d'ingresso stereo lineJack mono 6,3 mmTipo di ingresso stereo di lineaNon bilanciataRisposta in frequenza ingresso stereo di linea10 - 54000 HzTHD ingresso stereo di linea:0,0045%Impedenza di ingresso stereo di linea:3,7k OhmRapporto segnale/rumore dell'ingresso

**stereo di linea:**116 dB**Equalizzatore degli acuti del canale stereo**+/-15 dB @ 12.000 Hz**Equalizzatore dei bassi del canale stereo**+/-15 dB @ 80 Hz**Elementi di comando canali d'ingresso stereo** lineAUX (DFX) Post**Elementi di comando canali d'ingresso stereo** lineBalance**Elementi di comando canali d'ingresso stereo** lineEqualizzatore a 2 bande (High, Low)**Elementi di comando canali d'ingresso stereo** lineVolume canaleSezione principale:**Canali di invio effetti/AUX**1**Connessioni di invio effetti/AUX**Jack stereo da 6,3 mm non bilanciata**Canali di ritorno AUX** stereo1 stereo**Connessioni di ritorno AUX** stereo2 jack stereo da 6,3 mm**Canale di uscita stereo Tape**1 stereo**Connessioni canale di uscita stereo Tape**2 x RCA (Cinch)**Canale di ingresso stereo Tape**1 stereo**Connessioni canale di ingresso stereo Tape**2 x RCA (Cinch)**Uscite stereo principali** non bilanciate1**Connessioni di uscita stereo principali** non bilanciateJack stereo da 6,3 mm**Impedenza uscite stereo principali** non bilanciate120 Ohm**Livello max.** uscite stereo principali non bilanciate+20 dBu**Uscite stereo di monitoraggio**1**Connessioni di uscita stereo di monitoraggio**Jack stereo da 6,3 mm non bilanciata**Uscita cuffie**1**Connessioni di uscita cuffie**Jack stereo da 6,3 mm**Processore effetti digitale**Si, risoluzione a 24 bit AD/DANumero preset16**Connessioni pedale DFX Mute**Jack stereo da 6,3 mm**Dispositivi di comando sezione principale**2-Track In Volume**Dispositivi di comando sezione principale**Alimentazione phantom**Dispositivi di comando sezione principale**Altoparlante ritorno stereo**Dispositivi di comando sezione principale**Assegnazione 2 tracce (Main, Contr. Room)**Dispositivi di comando sezione principale**Interruttore DFX Mute**Dispositivi di comando sezione principale**Preset DFX**Dispositivi di comando sezione principale**Volume cuffie / Control Room**Dispositivi di comando sezione principale**Volume DFX To Main**Dispositivi di comando sezione principale**Volume Master**Indicatori**Alimentazione phantom**Indicatori**Channel Peak**Indicatori**DFX Peak / Mute**Indicatori**indicatore di livello da 4 segmenti**Indicatori**Power Alimentazione230 V**Alimentazione**Alimentatore esterno 18V DC / 1A**Larghezza**209 mm**Altezza**68 mm**Profondità**260 mm**Peso**1,425125 kg