Palmer PB 20



1.982,80 € tax included

Reference: PPB20

Palmer PB 20 - Splitter per Conferenze a 20 Canali

Un Press Patch Box è uno speciale distributore di segnale audio, sviluppato per le esigenze specifiche di una conferenza stampa. Ingressi separati consentono di collegare a scelta un segnale di microfono o linea (uscita mixer).

Disponibile anche in versione stereo (PPB20S)

Un amplificatore di ingresso di qualità con ingresso simmetrico senza messa a terra consente di adattare il livello su un ampio intervallo. 20 prese XLR/m bilanciate a trasformatore con circuito del driver individuale a coppie sono disponibili sotto forma di uscite per videocamere o altri registratori audio.

Il livello di uscita nominale è pari a +4 dBu su un carico di 600 ohm. Inoltre i canali 19 e 20 sono dotati di prese jack TRS, per un segnale bilanciato o non bilanciato, e di prese Cinch (livello nominale -10 dBu).

Qualora fossero necessarie più di 20 uscite, è possibile collegare in cascata altri PPB20 tramite una presa posteriore BUS IN/OUT. Per monitorare il segnale si utilizza una catena a 10 LED (intervallo di visualizzazione da -40 a +10 dB, la visualizzazione 0 dB corrisponde a un'uscita +4 dBu) e un amplificatore per cuffie regolabile.

Il PPB20 possiede un alimentatore schermato integrato. Un ulteriore ingresso DC consente il funzionamento a batteria o un'alimentazione in caso di avaria. Il PW4 è un alimentatore per avaria indicato per due PPB20.

- Distributore di segnali con 20 uscite
- Ingressi XLR isolati bilanciati con trasformatore per segnali con livello microfono e livello linea
- Amplificatore di ingresso di alta qualità con regolatore del guadagno e interruttore +20 dB
- 10 LED per la visualizzazione del livello da -40 a +10 dB
- 20 uscite XLR bilanciate con trasformatore con circuito driver accoppiato e singoli interruttori Ground-Lift sul lato posteriore
- 2 uscite aggiuntive RCA e jack stereo da 6,35 mm
- Livello di uscita nominale +4 dBu / 600 Ohm, uscite jack e RCA -10 dBu
- Uscita cuffie regolabile da 6,35 mm
- Ingresso e uscita main per il collegamento in cascata
- Alimentatore schermato integrato
- Ingresso corrente continua per alimentazione di emergenza

Tipo di split1 in 20**Numero canaline**1**Numero di ingressi**1**Connessioni ingressi**XLR**Max. livello di ingresso**Mic: 0 dBu, Line: +20 dB**Ingresso regolabile**Sì**Numero di uscite split per canale**20**Livello di uscita max.**+ 20 dB**Consumo di energia nominale**12 W**Consumo massimo di energia**17 W**Connessioni uscite**Jack da 6,3 mm**Connessioni uscite**RCA**Connessioni uscite**XLR**Uscita regolabile**No**Uscite bilanciate a trasformatore**Sì**Elementi di comando**Attenuatore**Elementi di comando**Ground-Lift**Elementi di comando**Input Gain**Elementi di comando**Interruttore Mic/Line**Elementi di comando**Phones Level**Indicatori**Input Level**Indicatori**Power**Alimentazione**Integrato (115 V/230 V)**Materiale cassa**Lamiera d'acciaio**Superficie cassa**Rivestimento a polvere nero**Larghezza**480 mm**Larghezza**19 "**Profondità**200 mm**Altezza**135 mm**Altezza**3 U**Peso**9,09 kg