JTS SIEM111-SYS1 IN EAR MONITOR - INCLUDE AURICOLARI IE-1

499,00 € tax included



Reference: JTSIEM111SYS1

JTS SIEM111-SYS1 IN EAR MONITOR

Specifiche trasmettitore SIEM-111T:

Gamma di frequenza portante 502 ~ 960 MHz
Potenza di uscita RF 10 mW
Deviazione di frequenza nominale
(modulazione) ± 40 KHz
Impedenza di ingresso audio 20 k?
Livello di ingresso nominale -10 dBV; 0 dBV (ATT-10 dBV)
Livello di ingresso massimo 10 dBV; 20 dBV (ATT-10 dBV)
Display LCD Livello AF, Stereo / Mono, Livello di attenuazione, Gruppo, Canale, Frequenza
Connettore di ingresso audio 2 x presa XLR bilanciata / presa combinata per telefono da 6,3 mm
Connettore di uscita audio 1 x jack stereo da 1/8 "
1 x jack stereo da 1/4 "
Connettore loop out 2 x presa loop out bilanciata
Alimentatore Switching 100-240V Alimentatore Switching

Specifiche ricevitore SIEM-111R:

Interruttore di selezione del livello di ingresso 0dB / -10dB
Uscita auricolare. 60 mW
Impedenza di carico minima 16 ?
Display LCD Livello RF, Blocco, Indicatore livello batteria, Stereo / Mono, Booster HF,
Limitatore dinamico, gruppo, canale, silenziamento, frequenza
Connettore di uscita Jack stereo da 1/8 "
Alimentazione 2 batterie AA
Ora di funzionamento. Oltre 12 ore

Specifiche ear monitor IE-1:
Risposta in frequenza 20Hz-20.000Hz.

Sensibilità: 114 db/mW.