

MoveMic Receiver

108,60 € tax included

Reference: 19410160



Lo **Shure MOVEMIC RECEIVER** è il ricevitore dedicato per i microfoni **MoveMic**. Leggero (solo 81 grammi) e tascabile(65x67x19mm), consente sia la registrazione, sia lo streaming oltre ad estendere la compatibilità dei lavalier MoveMic a telecamere, fotocamere, computer e applicazioni mobili di terze parti (smartphone e tablet).

Dal display del ricevitore potrai rinominare i microfoni e controllare lo stato della batteria. È possibile installare il ricevitore sulla tua fotocamera sfruttando il montaggio tramite slitta (hot shoe): sarà facile e veloce. Il collegamento ai vari dispositivi avviene con un cavo USB-C o tramite un cavo audio da 3,5mm che troverai in dotazione nel kit. Acquistando un cavo da USB-C a Lightning potrai inoltre collegare direttamente il ricevitore **MoveMic** a un dispositivo iOS.

Caratteristiche MOVEMIC RECEIVER

- Risposta in Frequenza: 50Hz a 20 kHz
- Range dinamico: 100 dB
- Rapporto segnale/rumore: 68 dB SPL
- Rumore d'ingresso equivalente: 26 dB SPL
- Massimo SPL: 130 dB SPL
- Sensibilità (con MV-LAV): -37 dBFS @94 dB SPL(1 Pascal RMS)
- Profondità Bit: 24 bit
- Frequenza di campionamento: 48 kHz
- Interfaccia audio USB-C integrata: 2 in/2 out

- Gamma di regolazione del guadagno: 0 a 60 dB
- Minima impedenza (cuffie): 16 ohm
- Massimo livello di uscita cuffie: 26.4 mW @ 1% THD
- Minima impedenza (uscita camera): 2k ohm
- Massimo livello di uscita della camera (mic): -26 dBV
- Massimo livello di uscita della camera (line): -8.3 dBV
- Raggio d'azione: circa 30 metri in linea d'aria
- Frequenza radio: 2400 MHz a 2483.5 MHz
- Autonomia Batteria: circa 8 ore di utilizzo normale

Specifiche fisiche Shure MOVEMIC RECEIVER

- Dimensioni ricevitore: 65x67x19 mm
- Peso ricevitore: 81 grammi
- Antenna ricevitore: lamiera in acciaio stagnato
- Materiali ricevitore: termoplastica nera in PC/ABS

Incluso nella confezione dello Shure MOVEMIC RECEIVER

- MoveMic Receiver
- Cavo da USB-C a USB-C