

AKG C1000S



99,00 € tax included

Reference: UAKC1000S

**AKG C1000S - MICROFONO CONDENSATORE
CARDIOIDE & IPERCARDIOIDE**

MICROFONO A CONDENSATORE

L'eccezionale versatilità del C-1000 S lo ha reso un microfono particolarmente popolare e uno degli strumenti immancabili nelle registrazioni in studio e negli eventi live. Può essere alimentato con una batteria standard a 9 V. Un LED segnala la carica della batteria interna, e quando diventa rosso, significa che la batteria ha ancora 45 minuti di autonomia. La figura polare può essere velocemente convertita da cardioide a ipercardioide inserendo nella capsula il PPC 1000 polar pattern converter. Il PB 1000 Presence Boost Adapter inoltre permette di incrementare da 3 a 5 dB tra 5 e 9 kHz, aumentando distintamente la chiarezza e la definizione del suono.

Caratteristiche

LED di stato della batteria per il monitoraggio affidabile di durata residua della batteria Può essere alimentato dalla batteria da 9 V o con alimentazione phantom (9-52 V DC)

PPC 1000 consente al microfono di essere passato da modello di pickup cardioide a ipercardioide

Specifiche Tecniche

Diagramma polare cardioide, o hypercardioide (con PPC 1000 inserito)

range di frequenza 50 - 20,000 Hz

Sensitivity 6 mV/Pa (-44 dBV)

Max. SPL 137 dB (k=1%)

Equivalent noise level (CCIR 468-3) 32 dB

Equivalent noise level 21 dB-A

Signal/noise ratio (A-weighted) 73 dB

Impedanza 200 ohms

Recommended load impedance ≥ 2.000 ohms

Supply voltage 9 to 52 V phantom power to DIN 45596 or internal 9 V battery (6F 22)

Connettore 3-pin XLR

Colore silver

Brevetto (s) Elettrodo per trasduttori a condensatore (brevetto no. AT 385,386, US 4.790.021)

Supporto dell'elettrodo per trasduttore a condensatore (brevetto no. 392,182 AT, DE 4.021.661)