

SOUNDSATION S208D



89,00 € tax included

Reference: SOS208D

SOUNDSATION S208D

Il diffusore attivo **SOUNDSATION VORTECH S208D** è molto più di un semplice diffusore. Il pannello posteriore è dotato di un mixer integrato per collegare i vostri strumenti e/o i vostri lettori cd/MP3 o Ipod. Ogni canale è dotato di controllo del livello ed è presente un'uscita line out del master. Il processore DSP integrato permette di selezionare, attraverso gli switch posti sul retro, tra 5 preset divisi per le basse e le alte frequenze. Basata su una potente amplificazione di 200W max in **classe D** ad alta efficienza, offre un suono potente e cristallino nonostante le dimensioni ridotte. Grazie alla tecnologia di alimentazione switching, è stato possibile ridurre il peso a soli 7,4 Kg. Peso e dimensioni ridotte, oltre a una completa sezione input e all'utilizzo delle ultime tecnologie audio, ne fanno un sistema estremamente portatile. **Caratteristiche**

- Diffusore biamplificato in classe D full range per un suono potente e cristallino
- Cabinet in polipropilene ad alta resistenza ed ultraleggero
- Woofer: 8 (20,32 cm)
- Dome tweeter: 1 (3,4 cm)
- Potenza massima: 200W
- Potenza RMS: 80W LF + 25W 8Ohms (THD 1)
- Impedenza nominale: 8 Ohm
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 KHz (+1/-3 dB)
- Frequenza di crossover: 2KHz
- SPL: 3dB +/- 3 dB (1w/1m)
- Gamma di frequenza nominale: 80Hz - 20KHz
- Sensibilità ingresso microfonico: 20mV + 5mV
- Sensibilità ingresso line: 1V +/- 0.1V
- Preset DSP low cut: 60Hz >= -10dB
- Preset DSP Boost: 60Hz >= 10dB
- Preset DSP voice: 10KHz >= 3dB
- Potenza massima 200 watt
- Uscita XLR post gain
- Controllo level su ogni canale
- Foro per stativo da 35 mm
- Cabinet asimetrico per utilizzo come monitor da palco
- Alimentazione: tecnologia switching AC 100-240V ~ 50/60 Hz
- Assorbimento: 150W
- Peso netto: 7,4 Kg

- Dimensioni (LxPxA): 250 x 22 x 3 7 mm