

Mxr EVHMHG EVH Modern High Gain Pedal

**294,00 € tax included**

Reference: 04509577

Mxr EVHMHG EVH Modern High Gain Pedal



**L'EVHMHG EVH Modern High Gain Pedal è il pedale di casa MXR progettato in collaborazione diretta con Eddie Van Halen nel 2015. Offre il suono high gain EVH senza compromessi, ed è dotato di un controllo BOOST, di un GAIN e uno switch BASS SHIFT che seleziona il taglio di frequenze gestito dal controllo BASS.**

## **PANORAMICA DEL MXR EVHMHG EVH MODERN HIGH GAIN PEDAL**

Questo pedale, frutto di una collaborazione tra il team di sviluppo **MXR** e **Eddie Van Halen** risalente al 2015, ripropone in formato pedale il tipico suono high gain EVH che ha contraddistinto la sua carriera. Le manopole **OUTPUT** e **GAIN** permettono di bilanciare il volume di uscita e la saturazione, permettendo anche ai riff più pesanti di mantenere definizione. I controlli **BASS**, **MID** e **TREBLE** modellano il carattere del suono con precisione. Lo switch **BOOST** aumenta il gain per far emergere gli assoli. L'interruttore **55 Hz/80 Hz** permette di rendere le frequenze basse più corpose o più incisive, scegliendo il taglio delle basse che vengono gestite dalla manopola **BASS**. Per massimizzare la chiarezza anche con **OUTPUT** e **GAIN** al massimo, il controllo **NOISE GATE** gestisce il rumore di fondo del segnale.

## **CONTROLLI DEL MXR EVHMHG MODERN HIGH GAIN PEDAL**

**GATE:** attiva il noise gate (la manopola si illumina di blu quando attivo) e imposta il threshold del gate

**OUTPUT:** regola il volume generale dell'effetto

**BASS:** regola le frequenze basse

**BASS SHIFT:** selezionail taglio di frequenze basse, gestite dalla manopola **BASS**. Impostandolo a 80 Hz si ottiene una gamma bassa più stretta, mentre a 55 Hz fornisce basse robuste

**MID:** regola le frequenze medie

**TREBLE:** regola le frequenze alte

**BOOST:** aggiunge gain in ingresso per una saturazione più intensa, ma anche nello stage di gain finale per un clipping extra non compresso e un incremento del volume. Con la manopola GAIN impostata a livelli bassi, aggiunge chiarezza e punch. A livelli più alti aggiunge un sustain ricco

**FOOTSWITCH:** attiva e mette in bypass il pedale (il LED rosso indica che è attivo)

## **SPECIFICHE TECNICHE DEL MXR EVHMHG EVH MODERN HIGH GAIN PEDAL**

**Impedenza in ingresso:** 740 K $\Omega$

**Impedenza in uscita:** 1 K $\Omega$

**Livello di uscita nominale (tutti i controlli a metà):** -22 dBV

**Livello massimo di uscita:** 0 dBV

**Rumore di fondo (gate aperto):** -76 dBV

**Rumore di fondo (gate chiuso):** -93 dBV

**Boost (preamp gain):** +3 dB

**Boost (final gain stage):** +3 dB

**Mid Shift 55 Hz (tutti i controlli a metà):** 0 dB, 30 Hz

**Mid Shift 80 Hz (tutti i controlli a metà):** -3 dB rel, 30 Hz

**Bass:**  $\pm 7$  dB, 30 Hz

**Mid:**  $\pm 5$  dB, 700 Hz

**Treble:**  $\pm 6$  dB, 10 kHz

**Bypass:** True Hardwire

**Assorbimento di corrente (bypass):** 15 mA

**Assorbimento di corrente (gate attivo):** 16.5 mA

**Assorbimento di corrente (boost attivo):** 20.5 mA

**Alimentazione:** 9 volt DC