BEYERDYNAMIC TGV-56/C MICROFONO A CONDENSATORE



199,00 € tax included

Reference: BETGV56C

BEYERDYNAMIC TGV-56/C MICROFONO A CONDENSATORE

Caratteristiche :

Tipo di trasduttore: Condensatore
Principio di funzionamento: Gradiente di pressione
Diagramma polare: Cardioide
Risposta in frequenza
Microfonaggio ravvicinato: 40 - 20.000 Hz
Microfonaggio distante (misurato a 1 m: 65 - 20.000 Hz
Tensione a circuito aperto: 3,3 mV/Pa (-49,5 dBV) ±2,5 dB
Impedenza nominale: 190 Ohm
Impedenza di carico nominale = 1 kO
SPL massimo a 1 kHz: 140 dB SPL
Rapporto S/N: 62 dB [CCIR, Q-Peak]
SP equivalente: 22 dB [A, RMS]
Alimentazione: Alimentazione phantom: 12 - 48 V (consigliata: 48 V)
Consumo di corrente: circa 3 mA
Connessione: XLR a 3 pin maschio
Dimensioni:
Lunghezza: 180 mm
Diametro dell'asta: 26 mm
Diametro della testa: 48 mm
Peso senza cavo: 265 g