WL20L RICEVITORE/TRASMETTITIORE PER STRUMENTI



172,00 € tax included

Reference: BOWL20L

WL20L RICEVITORE/TRASMETTITIORE PER STRUMENTI

Formato wireless: Formato audio digitale proprietario Boss
Frequenza wireless portante: 2,4GHz
Canali compatibili: 14 (può variare a seconda delle condizioni locali)
Gamma di trasmissione: Fino a 15m in linea d'aria (può variare a seconda delle condizioni locali)
Latenza: 2,3ms
Gamma dinamica: 110dB o superiore
Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
Livello di uscita nominale: -10dBu
Impedenza di uscita: 1kOhm
Impedenza di carico consigliata: 10kOhm o superiore
Indicatori: Alimentazione, Ricezione
Connettore di uscita: Jack TRS da 1/4"
Presa del trasmettitore: Jack TRS da 1/4"
Ingresso 5V: USB Micro-B
Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di Litio
Alimentazione dalla porta DC In: 5V
Corrente assorbita durante il funzionamento wireless: 60mA
Corrente durante la ricarica: 500mA
Tempo di ricarica del solo ricevitore: Circa 3 ore
Ricarica in contemporanea con il trasmettitore: Circa 4 ore
Dimensioni: (L) 87 x (P) 22 x (A) 36 mm
Peso: 43 g
Durata prevista della batteria in uso continuo: circa 10 ore (queste cifre variano a seconda delle condizioni d'uso effettive)