

## RADIAL SB-5

118,00 € tax included

Reference: RASB5

RADIAL STAGEBUGT SB-5 LAPTOP DI BOX



Il design passivo inizia con un cavo di ingresso integrato che si collega all'uscita cuffie tramite un cavo flessibile da 1,5 m (5') terminato con un connettore stereo standard da 3,5 mm (1/8"). Il cavo è fissato tramite un pressacavo a morsetto e avvolto utilizzando il fermacavo a spirale per una facile conservazione. Questo ovviamente elimina la necessità di cercare un cavo, rendendo più facile l'utilizzo in ambienti di lavoro frenetici. All'interno, il segnale stereo sbilanciato viene inviato a una coppia di trasformatori avvolti su misura che bilanciano i segnali per lunghe distanze di cavo - fino a 100 metri (300'), senza rumore. I trasformatori offrono un ulteriore vantaggio isolando il computer dall'impianto PA per aiutare a eliminare il ronzio e il brusio causati dai loop di terra. Ciò è potenziato da un interruttore di disconnessione della terra per ridurre ulteriormente la contaminazione di terra.

Direct box stereo per computer portatile

Cavo integrato da 1,5 m con fermacavo a spirale

L'isolamento tramite trasformatore elimina il rumore

Plug & play, facile da usare – non richiede alimentazione

Il Radial Stage Bug SB-5 è una direct box stereo compatta progettata per

È disponibile una scelta di connettori di uscita, tra cui una coppia di jack TRS da 1/4" per il funzionamento stereo completo o un'uscita XLR che somma automaticamente il segnale sinistro-destro in mono. Ciò consente di risparmiare preziosi canali sul sistema PA e semplifica la configurazione in situazioni in cui non è richiesta la riproduzione stereo completa. È possibile attivare un attenuatore di ingresso da -15 dB per ridurre la sensibilità e consentire il collegamento di sorgenti con uscita molto alta senza distorsione.

Queste caratteristiche si combinano per rendere l'SB-5 il kit di strumenti DI perfetto per il tecnico AV, il responsabile dei media o il musicista in tournée dotato di un computer.